

# Forstå sonnen eclipse.





sonnen eclipse fungerer som statusindikator for dit sonnenBatterie.

Lyset gør det nemmere for dig at finde ud af, om der er et problem med batteriet, og om der er behov for fejlfinding. Nedenfor finder du en enkel vejledning i de forskellige farvers betydning, og de første trin, du kan tage for at løse problemet.

**Bemærk**, genstart af SonnenBatterie altid er første step for at få anlægget tilbage i drift igen.

**For genstart se næste side**



	Farve	Tilstand	Driftstilstand
	Blåt	Blinkende	Normal betjeningstilstand for strømlagringsystemet
	Grønt	Blinkende	Forbindelsen til det offentlige elnet er afbrudt. Hvis forbindelsen til nettet forbliver afbrudt, slukkes eclipse efter ca. 5 minutter. Prøv venligst at genstarte batteriet, eller kontakt den installatør, der har installeret systemet. Når netforbindelsen er genoprettet, tænder dit sonnenBatterie sig selv igen og opretter automatisk forbindelse til internettet
	Orange	Blinkende	Ingen internetforbindelse. Kontroller, at internetforbindelsen fungerer, og at sonnenBatteriet er tilsluttet korrekt. Hvis genstart af batteriet ikke løser problemet, kan din installatør yde yderligere hjælp.
	Rødt	Konstant	Problem registreret: Kontakt installatøren, der har installeret strømlagringsystemet.

# Genstart af sonnenBatteriet.

Hvis dit sonnenBatterie ikke længere har forbindelse til internettet, kan det hjælpe at genstarte internetrouteren. Se brugervejledningen til **din router** for at få oplysninger om hvordan du gør dette. Ellers skal du frakoble routeren fra strømforsyningen og derefter tilslutte strømkablet igen.

Hvis dit sonnenBatterie ikke fungerer korrekt, kan det hjælpe at genstarte systemet. For at genstarte systemet skal du blot følge nedenstående vejledning.

## 1 Sluk for sonnenBatteriet

På toppen af dit Sonnen kabinet finder du de forskellige knapper der skal anvendes (se tegningen til højre på denne side)

1. Sluk for batterierne - Slå relæet F1 over på off
2. Sluk for Sonnen anlægget – drej knappen SPV over på 0
3. Gå til din eltavle og slå relæet til dit solcelleanlæg fra (Sluk evt. for din internet router hvis der har været problemer med at få anlægget online)
4. Afvent 10 min.

## 2 Tænd for sonnenBatteriet igen

1. Gå til din eltavle og slå relæet til solcelleanlægget til
2. Tænd for Sonnen anlægget – drej SPV knappen over på 1
3. Tænd batterierne – Slå relæet over på ON

## 3 Stadig problemer!

Hvis du stadig oplever problemer kan du altid henvende dig hos Viasol via vores service-link så vender vi hurtigt tilbage.

[www.viasol.dk/servicesag](http://www.viasol.dk/servicesag)

### ⚠ Advarsel!

Selvom anlægget er slået fra, er der stadig spænding i strømlagringsystemet.

Kun autoriserede fagfolk må åbne strømlagringsystemet!

